

ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС МАЛОЙ МОЩНОСТИ - UNO

ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА?

Шнековые прессы Farmet предназначены для прессования масличных семян без предварительной подготовки перерабатываемого сырья. В основном для семян рапса, подсолнечника, льна и других масличных (например: ятрофы, конопли, горчицы, мака, артишока, энотеры, амаранту, облепихи, виноградной косточки, а также мякоти кокосовых орехов,...). Оборудование имеет низкие требования к месту установки и очень простую настройку. Прессы являются идеальным решением для малых и средних фермерских хозяйств.

ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС UNO

Пресс состоит из приводного устройства, прессующего механизма, двигателя стартера или частотного преобразователя. Пресс установлен на деревянной подставке. Привод состоит из электродвигателя и редуктора.

Прессующий механизм состоит из матрицы, шнека, головки, держателя сопла, четырех сопел различного диаметра и нагревательных манжет. Регулировка нагрева манжет опционное приспособление.



ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ПРЕССА UNO:

UNO 1F	
Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур. Привод настроен для одной фазы. Пресс позволяет только базовую оптимизацию процесса через выходное отверстие сопла.	
UNO 1FM	
Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур и менее известных, с содержанием масла от 12%. Привод настроен для однофазного напряжения с изменяемой скоростью вращения главного привода с частотным преобразователем, что позволяет лучше оптимизировать параметры прессования.	

UNO 3F	
Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур. Привод настроен для трехфазного напряжения. Пресс позволяет только базовую оптимизацию процесса через выходное отверстие сопла.	
UNO FM 3F	
Эта модель предназначена для прессования всех распространенных масличных культур и менее известных, с содержанием масла от 10%. Привод настроен для трехфазного напряжения с изменяемой скоростью вращения главного привода с частотным преобразователем, что позволяет лучше оптимизировать параметры прессования.	

ПАРАМЕТРЫ	ВАРИАНТЫ ПРЕССОВ UNO			
	1F	1FM	3F	FM 3F
Производительность [кг/час]	8-12*	8-12*	8-12*	8-12*
Мощность [кВт]	1,5	1,1	1,1	1,5
Частотный преобразователь		x		x
Сеть питания [V, Hz]	1 + PE + N, 1 x 230V, 50Hz		3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz	
Длина [мм]	870	870	870	870
Ширина [мм]	300	300	300	300
Высота [мм]	460	480	460	480
Масса [кг]	75	75	70	80

* Ориентировочный показатель – мощность зависит от вида и характеристики перерабатываемых семян.



www.farmet.ru

